4. 空のディスクトレイにハードディスクを追加する

注記：ここでの説明は、ハードディスクを搭載していない新しい LaCie NAS を対象としています。以降の操作を行う場合は、未フォーマットでシステム情報を含んでいないハードディスクを 1 台以上取り付けてください。ハード ドライブが 1 つ以上のディスク スロットにあらかじめインストールされた 2big Network 2 または 5big Network 2 を所有している場合は、5. ネットワークへの接続を参照してください。この処理中は、製品をネットワークに接続する必要はありません。LaCie NAS を出荷時の状態にリセットするには、13. 工場出荷時の状態にリセットを参照してください。

ハード ドライブをディスクレス LaCie NAS エンクロージャに追加するときには、次の操作順序に従ってください。

1. 互換性のあるハード ドライブを選択します
2. 適切なディスク トレイを選択します
3. 空のディスク トレイを取り外します
4. ディスクを固定します
5. LaCie NAS の電源を入れ、初期化します
6. ディスクをフォーマットします

各ステップについては、次の詳細手順を参照してください。

4-1 使用できるハードディスクについて

- 新しいハードディスクをディスクトレイに追加するときには、LaCie 5big Drive をお勧めします。LaCie のハードディスクは本製品で使用するために、最適化されています。
- LaCie 以外のハードディスクを取り付けている場合は、サポートされているネットワーク ハード ドライブの一覧を確認してください。サポートしていないハードディスクを使用した場合は、LaCie は性能や機能を保証できません。
- 本製品で使用できるのは、3.5” SATA II ハードディスクのみです。
- 複数のハードディスクを使用する場合は、容量が同じハードディスクを取り付けることを推奨します。たとえば、最初のハードディスクの容量が 1 TB の場合は、すべてのディスクトレイに 1 TB のハードディスクを挿入してください。

4-2 適切なディスク トレイを選択します

必ず、番号の付いたスロットの順に新しいドライブを挿入してください。

5big Network 2


最初のディスクは左端のディスク スロット 1 に挿入する必要があります。その他のドライブがある場合は、2 番目のディスクをディスク スロット 2 に、3 番目のディスクをディスク スロット 3 にというような順序で挿入していきます。




4-3 空のディスク トレイを取り外します

5big Network 2


1. ドライブ ロック ツールを使ってドライブ トレイのロックを解除します。ロックが縦になるまで回します。



2. ハンドルの裏のスペースに人差し指を入れます。




3. ドライブ トレイ ハンドルを引き抜くときは、十分ご注意ください。



4. 複数台のディスクを挿入している場合は、この手順を繰り返します。必ず、適切なスロット順序でディスク トレイを取り外してください。


4-4 ディスクを固定します



この作業は、十分な広さがある水平で平坦な場所で行ってください。また、次の部品と工具を準備してください。

- 本製品の ディスク トレイ
- ハード ディスク
- ディスク トレイ ネジ。本製品に付属しているネジを使用してください。
- プラスドライバー。ディスク トレイのネジのサイズに合うドライバーを使用してください。

注意:注意:静電気の放電 (ESD) による潜在的な問題を回避するために、ハードディスクのプリント基板には触れないでください。さらに ESD対策として、静電気防止リストバンドや静電気防止マットを利用してご自身の静電気を逃がしてから、ハードディスクを取り扱ってください。



ドライブ トレイにディスクを固定するには:

1. ディスクトレイのハンドルを左下にして、水平な場所に空のディスク トレイを置きます。



2. 通常、ハードディスクの片側にはラベルがあり、反対側にはプリント基板があります。ラベル側が手前に見えるように、SATAコネクタが向かって右側になるように、ディスクトレイにハードディスクを慎重にセットします。その際トレイにある4つのネジ穴の位置が、ハードディスクの4つのネジ穴の位置と一致するようにしてください。



3. プラスのドライバーを使って4本のネジを慎重に4つのねじ穴に取り付けます。ネジを強く締めないように注意してください。ネジを強く締めると、ネジ穴やネジ山が破損することがあります。



4. 複数台のディスクを挿入している場合は、この手順を繰り返します。
5. ディスク トレイを完全かつ丁寧に空のディスクスロット1に挿入します。ディスクトレイをベイの奥まで入れると抵抗がありますが、カチッとはまるまでディスクトレイのハンドルをしっかりと慎重に押してください。ディスクトレイのハンドル面と、ディスクトレイの背面は水平になります。
6. 複数のディスクを挿入している場合は、ドライブ トレイを完全にエンクロージャの空のスロットに挿入してください。必ずスロット番号に従ってください。たとえば、2 番目のディスクをディスク スロット 2 に、3 番目のディスクをディスク スロット 3 にというような順序で挿入する必要があります。
7. ドライブ ロック ツールを使ってドライブを正しい位置に固定します。


4-5 LACIE NAS の電源を入れ、初期化します

注意:この LaCie 製品に付属する AC アダプタ以外は使用しないでください。他の LaCie 製品の電源装置または他のメーカーの電源装置は使用しないでください。他の電源ケーブルまたは電源装置を使用すると、装置の損傷をきたし、保証が無効になる場合があります。LaCie デバイスを移動するときは、必ず AC アダプタを取り外してください。アダプタを取り外さないで移動すると、デバイスが損傷する場合があり、保証が無効になります。


5big Network 2

ステップ 2 および 3 には約 3 分かかるはずです。

1. **壁のコンセントと NAS に電源装置を接続します。**



2. **エンクロージャの背面にある電源ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。**




3. 正面の LED:
   1. 青色に点滅
   2. 初期化が完了すると、青色で点灯します
   3. 青色/赤色に点滅。赤と青の点滅はシステムがロード中であることを示しています。
4. 正面の LED が青色の連続点灯に戻ると、LaCie NAS はディスクをフォーマットできます。

4-6 ディスクをフォーマットします

ステップ 1 および 3 には約 7 分かかるはずです。

5big Network 2

1. **正面の LED ボタンを 5 秒間押します。**ドライブが回転し、正面の LED が赤色と青色に点滅します。



2. 初期化を完了するために、NAS が再起動します。正面の LED が青色と赤色に点滅します。
3. 正面の LED が青色で連続点灯すると、システムは準備完了です。
4. 5. ネットワークへの接続を参照してください。