

フォーマットおよびパーティション (オプション)

標準の LaCie ストレージ デバイスでは、初めてコンピュータ (PC または Mac) に接続した時に、LaCie Setup Assistant の実行を促すメッセージが表示されます。LaCie Setup Assistant では、ユーザーのニーズに応じてストレージ デバイスを素早くフォーマットできます。

次のような場合、以下の情報を注意深くお読みください。

- LaCie Setup Assistant をフォーマット中に中断する
- LaCie Setup Assistant が正常に終了した後にストレージ デバイスを再フォーマットする
- Setup Assistant が搭載されていない LaCie ストレージ デバイスを所有している

ファイル システム フォーマットについて

NTFS:Windowsのネイティブファイルシステムであるため、NTFSで作成されたボリュームは、Windowsコンピュータでネイティブに読み書きできます。Mac OSではNTFSボリュームを読むことはできますが、ネイティブにボリュームに書き込むことはできません。

Mac OS 拡張 (HFS+):Mac用のネイティブハードドライブファイルシステム。Windowsでは、HFS+(journaled)のハードドライブをネイティブに読み書きすることはできません。

exFAT:通常、MacとWindowsに対応。exFATはジャーナリングファイルシステムではありません。このため、エラーが発生した場合やドライブがコンピュータから適切に取り外されなかった場合にデータ破損の影響を受けやすくなっています。

FAT32:MacとWindowsに対応。ただし、FAT32は小容量ハードドライブ向けに設計された旧式のファイルシステムですので、最新のハードドライブやオペレーティングシステムで使用することは推奨されません。FAT32のパーティションは、Windows PC上でのフォーマットでは、32GBまで対応可能です。

ファイル システム フォーマットの選択方法

次の場合は NTFS を使用します
...ストレージ デバイスが Windows PC に接続されている。
次の場合は HFS+ を使用します
...ストレージ デバイスが Mac に接続されている。
次の場合は exFAT を使用できます
...ストレージ デバイスが Mac と Windows コンピュータで共有されている。
次の場合は FAT32 を使用します
...ストレージ デバイスが、古いバージョンの Windows と Mac のコンピュータで共有されている。最新のオペレーティング システムやコンピュータでは、FAT32 は推奨されません。

フォーマット手順

以下に説明する手順は、ストレージ デバイスのフォーマットやパーティション設定を行うときに役立ちます。

注意:フォーマットを行うと、ストレージ デバイスの全データが消去されます。以下の手順を実行する前に、ストレージデバイスの全データをバックアップすることを強くお勧めします。LaCieストレージデバイスのフォーマット、パーティション、または使用において失ったデータについては、LaCie は一切責任を負いません。

注記:ストレージ デバイスの再フォーマットとパーティションについては、オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

Mac

Mac OS X 10.11 以降

1. Finder を開き、**[アプリケーション] > [ユーティリティ] > [ディスク ユーティリティ]** に進みます。
2. 左側にあるサイドバーで、お使いの LaCie d2 ドライブを選択します。
3. **[消去]** を選択します。
4. ダイアログボックスが開きます。ドライブの名前を入力します。これは、ドライブがマウントされたときに表示される名前です。
5. **[フォーマット]** は、**[OS X 拡張 (Journaled)]** を選択します。
6. **[方式]** は、**[GUID パーティション マップ]** を選択します。
7. **[消去]** をクリックします。
8. ディスク ユーティリティでドライブがフォーマットされます。フォーマットが終了したら、**[完了]** をクリックします。

OS X 10.9 ~ 10.10

1. Finder を開き、**[アプリケーション] > [ユーティリティ] > [ディスク ユーティリティ]** に進みます。
2. 左側にあるサイドバーで、容量を表示する LaCie d2 ドライブを選択します。
3. **[ディスク ユーティリティ]** ウィンドウで、**[パーティション]** タブを選択します。
4. **[パーティションのレイアウト]** で、**[1 パーティション]** を選択します。
5. ドライブの名前を入力します。これは、ドライブがマウントされたときに表示される名前です。
6. **[フォーマット]** は、**[OS X 拡張 (Journaled)]** を選択します。
7. **[オプション]** をクリックします。**[GUID パーティションマップ]** を選択して、**[OK]** をクリックします。
8. **[適用]** をクリックします。
9. このプロセスはデータを破棄するもので、現在ドライブに保存されているデータはすべて削除されることを伝えるダイアログが表示されます。
10. **[パーティション]** を選択し、フォーマット処理を終了します。

Windows

1. ストレージ デバイスがコンピュータに接続され、マウントされていることを確認してください。
2. [検索] へ進み、「**diskmgmt.msc**」と入力します。結果から、**[ディスク管理]** をダブル クリックします。
3. [ディスクの管理] ウィンドウの中央に表示されるストレージ デバイスの一覧で、LaCie デバイスを探します。
4. フォーマットできるパーティションでなければなりません。現在フォーマット済みの場合は、パーティションを右クリックし、**[削除]** を選択します。
5. 新しいパーティションを作成するには、ボリュームを右クリックし、**[新規シンプルボリューム]** を選択します。
[新規シンプル ボリューム] ウィザードが表示されたら、画面上の指示に従います。