AANSLUITEN OP EEN COMPUTER VIA USB

Opmerking: dit hoofdstuk verwijst alleen naar de d2 en 2big Network 2.

Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw LaCie d2 of 2big Network 2 aansluit op een computer via USB. Voor informatie over de aansluiting van uw NAS op een netwerk raadpleegt u <u>Verbinden met het netwerk</u>.

Als uw netwerk is beperkt tot overdrachtsnelheden van 10/100 Mbit of als u WiFi gebruikt, zijn snellere overdrachten doorgaans mogelijk met de USB-aansluiting. In dit geval adviseert LaCie dat u eerst grote hoeveelheden bestanden via USB kopieert naar uw LaCie NAS en dat u het apparaat daarna aansluit op uw netwerk.

STAPPEN VOOR AANSLUITING

Volg deze stappen om uw LaCie NAS aan te sluiten op een computer via USB:

- 1. U moet uw NAS succesvol aansluiten op het netwerk (raadpleeg <u>Verbinden met het netwerk</u>) en de Installatiewizard in het Dashboard voltooien (raadpleeg <u>Dashboard - Openen</u>) voordat u de d2 of 2big Network 2 aansluiting op uw computer via USB.
- 2. U moet ook ruimte toewijzen aan de USBShare voordat u doorgaat. Ga als volgt te werk:
 - I. Terwijl de NAS nog is aangesloten op het netwerk, opent u **Dashboard Drive-informatie**.
 - II. In de drivetabel klikt u op het configuratiepictogram in de rij USBShare.

Lacie Dashboa							
LACIE 2	big Netwo?	rk 2				合政	0
Drive Inform	ation						
Drivo						E Oha	
Drive size * 2 TB Formatted size 1.8 TB FORMAT						O Share(s) over quota 3 Public Shares	
						Drive Informa	
Network drive	Capacity Used Available Used storage Network drive 1.8 TB 34.4 MB 1.8 TB					Network drive	
						USB drive	
USB drive	08	08 08			USB drive Resize the	USBShare	
						16 Lo Email notifica Version 2	ation 👄
Network						2.2.7	10 24
IP Address: 192.168	3.5.22		Mo	1e	RAID 1		
		2 Groups For 0 Users	Sta	tus	Clean		

III. Klik op Grootte USBShare wijzigen.

IV. Sleep de schuifknop om de toegewezen opslagruimte aan USBShare te wijzigen (maximum is 500 GB). Nadat u klikt op de schuifknop, kunt u de pijlen naar links en rechts op uw toetsenbord gebruiken om een waarde in te stellen.

Resize USBShare	
USBShare 4 GB	Network Storage (free space) 3.6 TB
	CANCEL APPLY

- V. Klik op de knop **Toepassen** en bevestig dan in het pop-upvenster.
- Koppel de Ethernet-kabel van het product los van het netwerk en schakel het uit met de aan/uit-knop. Wacht totdat het volledig is uitgeschakeld. Wanneer het blauwe lampje aan de voorzijde is gedoofd, gaat u door met de volgende stap.
- 4. Sluit de USB-kabel aan op de NAS en op uw computer.
- 5. Schakel de NAS in met de aan/uit-knop op de achterzijde van het product. De LED begint te knipperen.
- 6. USBShare wordt op uw computer geactiveerd. Zet bestanden op de normale manier over tussen uw computer en de NAS.

Technische opmerking: USBShare wordt bij het aanmaken door het besturingssysteem van de NAS geformatteerd in MS-DOS (FAT32) voor gebruik met pc's en Mac's. Als u USBShare wilt formatteren in een andere bestandsindeling (NTFS of HFS+), kunt u hiervoor het ingebouwde schijfbeheerprogramma van uw besturingssysteem gebruiken.