# **5.A ANMELDUNG AM DASHBOARD**

## **ERSTE ANMELDUNG - ADMINISTRATOR**

Die erste Person, die sich am Dashboard anmeldet, ist der Administrator der CloudBox. Verwenden Sie beim Anmelden einen Computer desselben Netzwerks wie Ihre LaCie CloudBox.

- 1. Öffnen Sie einen Internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.).
- Geben Sie den Namen der LaCie CloudBox in das Adressfeld des Browsers ein. Verwenden Sie den Standardnamen LaCie-CloudBox bei der ersten Anmeldung. Bitte beachten Sie, dass der Name entsprechend Ihres Betriebssystems anders lauten kann.

Beispiel: http://[Computername] (Windows XP) oder http://[Computername].local (Windows Vista/7/8 und Mac).



#### Windows 7

- 3. Sie werden aufgefordert, die LaCie CloudBox Willkommensseite zu vervollständigen:
  - Sie können den Standardnamen der LaCie CloudBox *LaCie-CloudBox* beibehalten oder einen neuen Namen eingeben. Der Name ist beschränkt auf 15 Zeichen, Groß- und Kleinschreibung, und muss alphanumerische

Zeichen enthalten, keine Leerzeichen oder Symbole.

- Sie können den standardmäßigen Anmeldenamen des Administrator, admin, verwenden oder einen neuen eingeben, der 1-20 alphanumerische Zeichen enthält.
- Wählen Sie ein Passwort aus 4-20 alphanumerischen Zeichen und Symbolen. Bei folgenden Anmeldevorgängen geben Sie einfach den Anmeldenamen und das hier ausgewählte Kennwort ein. Klicken Sie auf FINISH (FERTIG STELLEN).

		Settings		
authentication				
Product name	LaCie-CloudB To identify your C	x loudBox on yo	] ur local network.	
Administrator login	Davidone		]	
Password			]	
Confirm your password	•••••		0	
Imezone				
(GMT-06:00) Mexico City, (GMT-06:00) Saskatchew	an	<u>^</u>		
(GMT-05:00) Bogota, Lima (GMT-05:00) Eastern Tim	a, Quito, Rio Branco	(11)		
(GMT-05:00) Indiana (Eas	t)			
(GMT-04:30) Caracas (GMT-04:00) Atlantic Time	(Canada)			
(GMT+04.00) Addruct Time	(Carrada)			

4. Das Dashboard ist verfügbar.

**Administratoren und Benutzer:** Für eine Übersicht der Zugriffsrechte, die dem Administrator und den Benutzern zur Verfügung stehen, lesen Sie bitte <u>Überprüfen der Benutzereinstellungen des Dashboard</u>.

### STANDARDANMELDUNG

Nach Vervollständigung der Willkommensseite des Dashboards, werden Sie, bei jedem Zugriff auf das Dashboard, eine Standard-Anmeldeseite sehen. Die Anmeldeseite fordert Sie auf, den *Anmeldenamen* und das *Passwort* des Administrators anzugeben.

🗲 🛞 🧟 http://lacie-cloudbox.local/ 🔎 + C X 🖉 LaCie	Legin X	
	ard	English
	Connect to LaCie-CloudBox	
		0 L + C + 2012 L C + 40

**Hinweis:** Jeder CloudBox Benutzer kann sich am Dashboard anmelden, aber nur der Administrator hat das Recht, die Geräteeinstellungen zu ändern.

**Anmelde-Tipp:** Wenn Sie die IP-Adresse der LaCie CloudBox kennen, können Sie diese anstelle des Namens in das Adressfeld des Internetbrowsers eingeben. Zum Beispiel **http://[IP-Adresse]**.

shboard		
Conne	ect to LaCie-CloudBox	¢
Conne	ect to LaCie-CloudBox	C
Conne Login Password	ect to LaCie-CloudBox	¢

### Anmeldung am Dashboard - Mehr als eine LaCie CloudBox

Wenn Sie mehr als eine LaCie CloudBox erworben haben, dann ändern sich die Standard-Anmeldenamen, die Sie in das Adressfeld des Browsers eingeben müssen:

- Zwei LaCie CloudBox: LaCie-CloudBox und LaCie-CloudB-1
- Drei LaCie CloudBox: LaCie-CloudBox, LaCie-CloudB-1 und LaCie-CloudB-2
- Vier LaCie CloudBox: LaCie-CloudBox, LaCie-CloudB-1, LaCie-CloudB-2 und LaCie-CloudB-3

Wenn Sie die Namen in die Internetadressleiste eingeben:

• http://lacie-cloudb-1 (Windows XP) oder http://lacie-cloudb-1.local (Windows Vista/7/8 und Mac).

• http://lacie-cloudb-2 (Windows XP) oder http://lacie-cloudb-2.local (Windows Vista/7/8 und Mac).