

# STROMAUFNAHME/LED-HAUPTSCHALTER

## STROMAUFNAHME

Damit das Thunderbolt Series-Gerät mit Strom versorgt wird, muss:

1. es direkt an einen Macintosh-Rechner angeschlossen sein, der mit der Thunderbolt-Technologie kompatibel ist.
2. es über das mitgelieferte Netzteil an eine Steckdose angeschlossen sein.

## MULTIFUNKTIONALE LED/HAUPTSCHALTER

### LED-Zustände - 2big Thunderbolt Series

LED-Aktivität	Zustand
	Das Produkt befindet sich im aktiven Modus.
Aus	Das Produkt: ist ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt, nicht an einen Macintosh-Rechner mit Thunderbolt-Technologieunterstützung angeschlossen, weist einen Systemfehler oder eine ernsthafte Beschädigung der elektronischen Platine auf. Weitere Informationen zum Abschalten der Festplatten im Gerät sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Gerät an ein Netzteil angeschlossen und eingeschaltet ist, aber die LED nicht aufleuchtet, wenden Sie sich bitte an den <a href="#">LaCie-Kundendienst</a> .

### LED-Zustände - Little Big Disk Thunderbolt Series

LED-Aktivität	Zustand
	Das Produkt befindet sich im aktiven Modus, funktioniert ordnungsgemäß und wartet auf Datenzugriff.
	Das Produkt wird momentan gestartet. Nach der Initialisierung leuchtet die LED anhaltend blau.
	Zugriff auf das Laufwerk
Aus	Das Produkt: ist ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt, nicht an einen Macintosh-Rechner mit Thunderbolt-Technologieunterstützung angeschlossen, weist einen Systemfehler oder eine ernsthafte Beschädigung der elektronischen Platine auf. Weitere Informationen zum Abschalten der Festplatten im Gerät sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Gerät an ein Netzteil angeschlossen und eingeschaltet ist, aber die LED nicht aufleuchtet, wenden Sie sich bitte an den <a href="#">LaCie-Kundendienst</a> .

## Hauptschalter

Die LED-Taste kann zum Energiesparen verwendet werden, wenn die Festplatten über längere Zeit nicht verwendet werden. So verringern Sie den Energieverbrauch:

1. Melden Sie die Partitionen ab (siehe [Abmelden des Laufwerks](#)).
2. Drücken Sie die LED-Taste.

Das Gerät versorgt die Festplatten nicht mehr mit Strom. Beachten Sie bitte, dass das Gerät weiterhin die aktive Verkettung mit anderen Thunderbolt-Geräten aufrecht erhält, auch wenn die Festplatten ausgeschaltet sind.

Drücken Sie die LED-Taste, um die Festplatten einzuschalten. Die Partitionen erscheinen nun auf dem Desktop.