

FÚZOTT JELVEZETÉS (CSAK THUNDERBOLT 2)

A készülék két Thunderbolt 2 technológiájú portját a következőkre használhatja:

- Közvetlen csatlakoztatás egy Thunderbolt 2 technológiával vagy első generációs Thunderbolt technológiával kompatibilis számítógéphez
- Fűzött jelvezetésű kapcsolat olyan eszközökkel és kijelzőkkel, amelyek kompatibilisek a Thunderbolt 2 technológiával és az első generációs Thunderbolt technológiával

FÜZÖTT JELVEZETÉS: THUNDERBOLT 2 TECHNOLÓGIA ÉS ELSŐ GENERÁCIÓS THUNDERBOLT TECHNOLÓGIA

A Thunderbolt 2 technológia az első generációs Thunderbolt technológia újabb változata. Míg a Thunderbolt technológia továbbra is jelentős, 10 Gb/s kétirányú adatátviteli sebességet kínál, a Thunderbolt 2 technológia továbbfejlesztett teljesítménye potenciálisan akár 20 Gb/s kétirányú sebességet is lehetővé tesz. A Thunderbolt 2 ugyanakkor nagyobb rugalmasságot is lehetővé tesz videók és adatok használata során azáltal, hogy nagyobb sávszélességet biztosít a nagyobb igénybevételű adatfolyamnak. Annak érdekében, hogy a továbbfejlesztett teljesítményt és a sávszélesség intelligens megosztását kihasználhassa, a Thunderbolt 2 technológiát támogató számítógéppel kell rendelkeznie.

Az első generációs Thunderbolt technológiához hasonlóan egyetlen Thunderbolt 2 fűzött jelvezetésű kapcsolat – a számítógéppel együtt – akár hét eszköz támogatására is képes. A kijelzővel együtt például öt LaCie 2big Thunderbolt 2 készüléket fűzhet fel ugyanarra a fűzött jelvezetésű kapcsolatra. Amennyiben számítógépe támogatja a Thunderbolt 2 technológiát, úgy az átviteli sebesség minden eszköz esetében akár a 20 Gb/s kétirányú értéket is elérheti.

A LaCie 2big eszközt olyan fűzött jelvezetésű kapcsolatra is csatlakoztathatja, amely első generációs Thunderbolt technológiájú eszközöket tartalmaz. Tegyük fel például, hogy a számítógép támogatja a Thunderbolt 2 technológiát, és a LaCie 2big eszközt három első generációs Thunderbolt technológiájú tárolóeszközt és egy MiniDisplay porttal ellátott kijelzőt tartalmazó fűzött jelvezetésű kapcsolathoz csatlakoztatja. Ebben az esetben gondoskodjon róla, hogy a LaCie 2big legyen a számítógéphez csatlakoztatott első készülék. Ha a Thunderbolt 2 eszközt első generációs Thunderbolt eszközök és/vagy kijelzők mögé helyezi a fűzött jelvezetésű kapcsolásban, elveszítheti a Thunderbolt 2 technológia által kínált jobb teljesítményt.

Fűzött jelvezetésű kapcsolás

Csatlakoztassa a Thunderbolt kábelt a LaCie 2big hátulján található egyik Thunderbolt 2 porthoz és a számítógépéhez. A másik portot arra használhatja, hogy olyan kompatibilis első generációs Thunderbolt és Thunderbolt 2 perifériákat helyezzen fűzött jelvezetésű kapcsolatba, mint például merevlemezek és monitorok. Ha másik Thunderbolt 2 tárolóeszközzel rendelkezik, gondoskodjon róla, hogy azt a LaCie 2big eszközhöz csatlakoztassa, mielőtt első generációs Thunderbolt technológiájú eszközöket és/vagy kijelzőket csatlakoztat.

Fontos információ a kábelről: Amikor készülékét egy számítógéphez vagy kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatja, kifejezetten a Thunderbolt technológiát támogató kábeleket használjon. A Thunderbolt technológiájú kábelek kompatibilisek a Thunderbolt 2 technológiájú eszközökkel és az első generációs Thunderbolt technológiájú eszközökkel.

Fontos információ: Annak érdekében, hogy a Thunderbolt 2 technológia az akár 20 Gb/s kétirányú átviteli sebességet elérhesse, a LaCie 2big eszközt a Thunderbolt 2 technológiát támogató számítógéphez kell csatlakoztatni. Ha a LaCie 2big eszközt olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely az első generációs Thunderbolt technológiát támogatja, akkor legfeljebb 10 Gb/s kétirányú átviteli sebességet érhet el.

Fűzött jelvezetés: üresjáratú üzemmód

Fűzött jelvezetésű kapcsolatba rendezheti a Thunderbolt 2 technológiájú és az első generációs Thunderbolt technológiájú eszközöket akkor is, ha a lemezek ki vannak kapcsolva. Üresjáratú üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg röviden a LED-es bekapcsológombot (lásd: [LED-ek és LED-es bekapcsológomb](#)). Az állapotjelző LED rövid ideig tartó villogással jelzi, hogy a LaCie 2big üresjáratú üzemmódban van. A LaCie 2big eszközzel fűzött jelvezetésű kapcsolatba rendezett Thunderbolt eszközök továbbra is kapnak áramot.