

# LED-EK ÉS LED-ES BEKAPCSOLÓGOMB

## LED ÁLLAPOTOK

A LaCie 2big elején lévő LED jelzi az eszköz állapotát:

LED	Állapot
Folyamatos kék	A készülék aktív üzemmódban van.
Villogó kék	A készülék éppen indul vagy leáll. A LED folyamatos kékre vált, amint elindult.
Villogó kék és piros	A készülék szinkronizálja a RAID SAFE módot.
Folyamatos piros	A RAID SAFE tönkrement; a készülék hőmérséklete túl magas; vagy a készüléknél súlyos hiba tapasztalható. Vegye fel a kapcsolatot a <a href="#">LaCie technical support</a>
Villogó piros	A RAID SAFE gyengült.
Ki	A készülék: kikapcsolt állapotban van; nem kap áramot; üresjáratú üzemmódban van; rendszerhiba tapasztalható; vagy az áramköri kártya meghibásodott. A készülékben lévő merevlemezek kikapcsolásáról a későbbiekben talál információt. Ha a készülék csatlakozik a tápellátáshoz és be van kapcsolva, de a LED nem világít, vegye fel a kapcsolatot a <a href="#">LaCie műszaki támogató részleggel</a> .

## A merevlemez LED-jei

A merevlemez LED-jei a merevlemez rekeszeinek tetején találhatók.

LED viselkedése	Állapot
Folyamatos kék	A készülék aktív üzemmódban van.
Villogó kék	A készülék éppen indul; adatmásolás zajlik a készülékre vagy a készülékről; adatok vannak használatban.
Folyamatos piros	Hibás merevlemez. Vegye fel a kapcsolatot a <a href="#">LaCie műszaki támogató részleggel</a>
Ki	A készülék: kikapcsolt állapotban van; nem kap áramot; üresjáratú üzemmódban van; rendszerhiba tapasztalható; vagy az áramköri kártya meghibásodott. A készülékben lévő merevlemezek kikapcsolásáról a későbbiekben talál információt. Ha a készülék csatlakozik a tápellátáshoz és be van kapcsolva, de a LED nem világít, vegye fel a kapcsolatot a <a href="#">LaCie műszaki támogató részleggel</a> .

## Áramfelvétel

A LaCie 2big automatikusan bekapcsol, ha teljesíti az alábbi két feltételt:

- Az USB-porton keresztül közvetlenül csatlakozik egy számítógéphez. A számítógépnek bekapcsolt állapotban kell lennie.
- A mellékelt tápegységen keresztül csatlakozik egy áramforráshoz.

**Az USB 3.0 csatlakozással kapcsolatos megjegyzés:** A LaCie 2big eszköz a számítógépen lévő USB 2.0 porthoz csatlakoztatható. A SuperSpeed USB 3.0 nagy adatátviteli sebessége által nyújtott előnyök kihasználásához a készüléket egy USB 3.0 porttal rendelkező számítógéphez kell csatlakoztatnia.

## LED GOMB

A LED egy gomb a LaCie 2big be- vagy kikapcsolásához. Mindig távolítsa el a LaCie 2big köteteit, mielőtt kikapcsolja, ill. üresjáratú vagy energiatakarékos üzemmódba kapcsolja az eszközt.

- **Hosszú megnyomás.** A LED-et két másodpercig nyomva kikapcsolhatja a készüléket.
- **Rövid megnyomás.** A LED-et egy másodpercig nyomva: bekapcsolhatja az eszközt; üresjáratú üzemmódba kapcsolhatja az eszközt (csak Thunderbolt 2, lásd lejjebb); üresjáratú üzemmódból éber állapotba hozhatja az eszközt (csak Thunderbolt 2, lásd lejjebb); vagy energiatakarékos üzemmódba kapcsolhatja az eszközt (USB 3.0, lásd lejjebb).

A LaCie 2big automatikusan bekapcsol, ha egy szintén bekapcsolt számítógéphez csatlakozik. Ha azonban a gomb hosszú megnyomásával kikapcsolja a LaCie 2big eszközt, kézzel kell bekapcsolnia.

## Üresjáratú üzemmód (csak Thunderbolt 2)

A LED gombbal üresjáratú üzemmódba léphet:

1. Válassza le a köteteket (lásd: [A meghajtó leválasztása](#)).
2. Nyomja meg röviden a LED gombot.

A készülék ettől kezdve nem küld áramot a merevlemeznek. Üresjáratú üzemmódban fűzött jelvezetésű kapcsolásba rendezheti a Thunderbolt 2 és az első generációs Thunderbolt eszközöket akkor is, ha a merevlemez ki vannak kapcsolva.

Az üresjáratú üzemmódból való kilépéshez nyomja meg röviden a LED gombot. A merevlemez elindulnak, és a köteteknek meg kell jelenniük az asztalon.

**Műszaki megjegyzés:** A LaCie 2big eszköznek a tápkábelen keresztül áramot kell kapnia, hogy a fűzött jelvezetésű kapcsolás elérhető legyen üresjáratú üzemmódban.

## Energiatakarékos üzemmód (USB 3.0)

A LaCie 2big leállítja a merevlemez áramellátását, amikor energiatakarékos üzemmódba lép. A merevlemez leállításához röviden nyomja meg a LED gombot. Tegye ugyanezt az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez.