ドライバのインストール (WINDOWS のみ)

Windows をお使いの場合、Thunderbolt 接続を使用するために、お使いのコンピュータヘドライバをインストールする必要があります。 以下の手順を実行する前に、本製品を**USB 経由で**ホスト コンピュータへ接続するための 手順を、接続で確認してください。

- このリンクをクリックして、ドライバをインストールします: http://www.lacie.com/support/mobile-storage/rugged-thunderbolt/
- 2. ダウンロードしたファイルを解凍します。
- 3. Setup.exe をダブルクリックします。

	DISK (E:) ► ASM106xV139WHQL ► ASM:	106xV139WHQL 🕨	✓ ♣ Search ASI		Q.
Organize 🔻 Share	with 🔻 Burn New folder				•
Downloads	* Name	Date modified	Туре	Size	
🔛 Recent Places	Driver	24/09/2012 08:51	File folder		
Desisters	readme.txt	24/09/2012 09:00	Text Document	14 KB	
Libraries Documents	setup.exe	21/09/2012 10:45	Application	3 554 KB	
Videos					

4. 手順の指示に従ってウィザードを完了します。



5. 要求されたら、コンピュータを再起動します。

🛃 Asmed	ia ASM106x SATA Hos	t Controller Driver Instal			
0	You must restart your s changes made to Asme Controller Driver to tak now or No if you plan to	You must restart your system for the configuration changes made to Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver to take effect. Click Yes to restart now or No if you plan to restart later.			
	Yes	No			

6. Thunderbolt ケーブルを使用して、LaCie Rugged をコンピュータへ接続します (接続を参照)。