

KEDJEKOPPLING (ENDAST THUNDERBOLT 2)

Använd kabinettets två Thunderbolt 2-portar för:

- Direktanslutning till en dator som är kompatibel med Thunderbolt 2-teknik eller första generationens Thunderbolt-teknik
- Kedjekoppling med enheter och skärmar som är kompatibla med Thunderbolt 2-teknik och första generationens Thunderbolt-teknik

KEDJEKOPPLING: THUNDERBOLT 2-TEKNIK OCH FÖRSTA GENERATIONENS THUNDERBOLT-TEKNIK

Thunderbolt 2-tekniken är en uppdatering av första generationens Thunderbolt-teknik. Medan första generationens Thunderbolt-teknik fortfarande uppvisar imponerande överföringshastigheter på upp till 10 Gb/s dubbelriktat, erbjuder Thunderbolt 2-teknik ännu bättre prestanda med en kapacitet på upp till 20 Gb/s dubbelriktat. Thunderbolt 2-tekniken erbjuder dessutom större flexibilitet vid användning av både video och data genom att högre bandbredd tilldelas till strömmen med högst belastning. Du måste ha en dator som stödjer Thunderbolt 2-teknik för att kunna dra nytta av uppdateringarna av prestanda och intelligent delning av bandbredd.

I likhet med första generationens Thunderbolt-teknik kan en enda kedjekoppling med Thunderbolt 2-teknik bestå av upp till sju enheter, inklusive datorn. Du kan till exempel kedjekoppla fem LaCie 2big Thunderbolt 2-enheter och en skärm. Förutsatt att din dator stöder Thunderbolt 2-teknik kan överföringshastigheten uppgå till 20 Gb/s dubbelriktat, för alla enheter.

Du kan även ansluta din LaCie 2big-enhet till en kedjekoppling där enheter med första generationens Thunderbolt-teknik ingår. Om din dator stödjer Thunderbolt 2-teknik kan du exempelvis ansluta LaCie 2big-enheten till en kedjekoppling där tre enheter med första generationens Thunderbolt-teknik och en skärm med Mini DisplayPort ingår. Se vid en sådan kedjekoppling till att LaCie 2big-enheten är ansluten till datorn som den första länken. Du kan gå miste om den högre prestandan som Thunderbolt 2-tekniken erbjuder om en Thunderbolt 2-enhet kedjekopplas efter första generationens Thunderbolt-enheter och/eller skärmar.

Så fungerar kedjekopplingen

Anslut Thunderbolt-kabeln till en av Thunderbolt 2-portarna på baksidan av LaCie 2big-enheten och till din dator. Den andra porten kan användas för att kedjekoppling av kringutrustning, exempelvis hårddiskar och bildskärmar, som är kompatibel med första generationens Thunderbolt-teknik eller Thunderbolt 2-teknik. Om du har ytterligare en Thunderbolt 2-lagringsenhet, se då till att ansluta den till LaCie 2big-enheten innan du ansluter enheter och/eller skärmar med första generationens Thunderbolt-teknik.

Viktig kabelinformation: När du ansluter din enhet till en dator eller andra kompatibla enheter ska kablar som är särskilt konstruerade för att stödja Thunderbolt-teknik användas. Kablar med Thunderbolt-teknik är kompatibla med Thunderbolt 2-enheter och första generationens Thunderbolt-enheter.

Viktig information: För att uppnå Thunderbolt 2-överföringshastigheter på upp till 20 Gb/s dubbelriktat måste LaCie 2big-enheten vara ansluten till en dator som stödjer Thunderbolt 2-teknik. Anslutning av LaCie 2big-enheten till en dator som stödjer första generationens Thunderbolt-teknik möjliggör överföringshastigheter på upp till 10 Gb/s dubbelriktat.

Kedjekoppling: iaktivet läge

Du kan kedjekoppla enheter med Thunderbolt 2-teknik och enheter med första generationens Thunderbolt-teknik även när diskarna är i viloläge. För att aktivera viloläge, tryck kort på LED-knappen (se [LED-lampor och LED-strömknapp](#)). Statuslysdioden blinkar långsamt vilket indikerar att LaCie 2big-enheten är i viloläge. Thunderbolt-enheter som är kedjekopplade till LaCie 2big-enheter kommer fortsätta att vara strömanslutna.