

LED 电源按钮

您的 LaCie 硬盘驱动器前面板上具有多个功能 LED 灯。

LED 指示灯状态

LED 反应	状态
熄灭	产品关闭；USB 数据线未连接到打开的计算机和/或电源线未连接到带电的电源插座。
30 秒后熄灭、闪烁蓝色并在 30 秒后熄灭等	产品因以下某个原因进入省电模式：已在主机上卸下产品卷；主机使其进入睡眠模式；或主机处于睡眠模式。
稳定亮起蓝色	产品打开并且可以访问硬盘驱动器。
闪烁	在正常操作期间，LED 指示灯闪烁表示在访问硬盘驱动器。

接通电源

LaCie d2 会在以下情况下自动打开电源：

- 通过 USB 端口直接连接到计算机。计算机必须已开机。
- 通过随附的电源设备连接到带电的电源插座。

有关 **USB 3.0** 连接的注意事项：LaCie d2 可以连接到计算机上的 USB 2.0 端口。要利用 SuperSpeed USB 3.0 的传输速率，必须使用 USB 3.0 端口将机柜连接到计算机。

LED 按钮

LED 是可用于关闭/打开 LaCie d2 的按钮。

关闭电源

按照以下步骤关闭设备：

1. 确保 LaCie d2 的卷未被访问。
2. 退出 LaCie d2 的卷。请参见 [卸载硬盘驱动器](#) 以查看说明。在正确退出卷后，LaCie d2 会进入省电模式。
3. 长按 LED 按钮至少四秒钟。LED 稳定亮起蓝色，然后关闭。

打开电源

在大多数情况下，LaCie d2 会在连接到计算机和电源时自动打开电源。但是，在满足以下两个条件时，LED 按钮可用于打开设备电源：

- LaCie d2 已通过长按关闭电源
- LaCie d2 保持连接到计算机的 USB 端口和电源

要打开 LaCie d2 电源，请按 LED 按钮一秒钟。

省电模式

LaCie d2 可以通过进入省电模式节能。当 LaCie d2 处于省电模式或节能模式时，机柜中的硬盘驱动器会停止以减少能耗。省电模式可以在硬盘驱动器长时间闲置时使其停止工作以延长寿命。

通过执行以下操作之一可以启动省电模式：

- 让主机进入睡眠模式。
- **Mac**：转到系统偏好设置 > 节能器以启用硬盘驱动器的睡眠模式。
- **Windows**：运行 LaCie Desktop Manager (参见 [LaCie Desktop Manager](#)) 以配置省电/节能模式。

要退出省电模式，请查看下表：

进入省电模式	退出省电模式
主机使产品在闲置时进入省电模式。	访问主机上的 LaCie d2 卷。例如，将文件复制到卷。
计算机处于睡眠模式。	唤醒计算机。
仅限 Windows ：LaCie Desktop Manager 使产品在闲置时进入睡眠模式。	访问主机上的 LaCie d2 卷。例如，将文件复制到卷。

有关退出卷和省电模式的注意事项：LaCie d2 会在退出其卷时进入省电模式。要访问 LaCie d2 的卷，请从设备背面拔下 USB 数据线并重新连接。