

電源供給 / LED 電源ボタン


電源供給

電源を供給するには、Thunderbolt Series エンクロージャで次のことを行ってください。

- 1. Thunderbolt テクノロジーに対応している Macintosh コンピュータに直接接続します。
- 2. 付属の電源装置で電源に接続します。

マルチファンクション LED / 電源ボタン

LED の状態 - 2big Thunderbolt Series

LED の 動態	状態
	製品がアクティブ モードで正常に動作しており。
オフ	製品の状態：オフになっている場合、電力が供給されていない場合、Thunderbolt テクノロジーに対応している Macintosh コンピュータに接続されていない場合、システムが故障している場合、または、電子ボードが故障している場合。エンクロージャ内のドライブの電源を切る方法については、以下を参照してください。デバイスが電源に接続されていて、電源が入っているにも関わらず LED がオフのままの場合は、 LaCie カスタム サポート までお問い合わせください。

LED の状態 - Little Big Disk Thunderbolt Series

LED の 動態	状態
	製品がアクティブ モードで正常に動作しており、データアクセスを待機中です。
	製品が起動中です。初期化が完了すると、LED が青色に点灯します。
	ディスク アクセス
オフ	製品の状態：オフになっている場合、電力が供給されていない場合、Thunderbolt テクノロジーに対応している Macintosh コンピュータに接続されていない場合、システムが故障している場合、または、電子ボードが故障している場合。エンクロージャ内のドライブの電源を切る方法については、以下を参照してください。デバイスが電源に接続されていて、電源が入っているにも関わらず LED がオフのままの場合は、 LaCie カスタム サポート までお問い合わせください。

電源ボタン

長時間にわたりディスクを使用しない場合は、LED ボタンを使って電力を節約できます。電力消費量を削減するには、次の手順にしたがいます。

1. パーティションをアンマウントします ([ドライブのアンマウント](#) を参照)
2. LED ボタンを押します

エンクロージャが、ディスクに電力を供給しなくなります。ドライブがパワーダウンされている場合でも、エンクロージャは他の Thunderbolt デバイスへのデ이지ーチェーンを維持することにご注意ください。

ドライブに電源を入れるには、LED ボタンを押します。パーティションがデスクトップに表示されます。